

容量 (uF)	聚电料号	ADMAT料号	容量偏 差	规格	壳号	漏电流 +25℃(uA)	漏电流 +85℃(uA)	损耗角正切 - 55℃ 120Hz(%)	损耗角正切 +25℃ 120Hz(%)	损耗角正切 +85℃ 120Hz(%)
300 Volt 额定电压 +85℃时										
0.22	CA71C-300V0.22uF(*)B	T71C0B224(*)300(**)	(*)	300V0.22uF	B	6.6	66	110	12	18
0.33	CA71C-300V0.33uF(*)B	T71C0B334(*)300(**)	(*)	300V0.33uF	B	9.9	99	110	12	18
0.47	CA71C-300V0.47uF(*)B	T71C0B474(*)300(**)	(*)	300V0.47uF	B	14.1	141	110	12	18
0.68	CA71C-300V0.68uF(*)B	T71C0B684(*)300(**)	(*)	300V0.68uF	B	20.4	204	110	12	18
1	CA71C-300V1uF(*)C	T71C0C105(*)300(**)	(*)	300V1uF	C	30	300	110	12	18
1.5	CA71C-300V1.5uF(*)C	T71C0C155(*)300(**)	(*)	300V1.5uF	C	45	450	110	12	18
2.2	CA71C-300V2.2uF(*)C	T71C0C225(*)300(**)	(*)	300V2.2uF	C	66	660	110	12	18
3.3	CA71C-300V3.3uF(*)D	T71C0D335(*)300(**)	(*)	300V3.3uF	D	99	990	110	12	18
4.7	CA71C-300V4.7uF(*)E	T71C0E475(*)300(**)	(*)	300V4.7uF	E	141	1410	110	12	18
400 Volt 额定电压 +85℃时										
0.22	CA71C-400V0.22uF(*)B	T71C0B224(*)400(**)	(*)	400V0.22uF	B	8.8	88	110	12	18
0.33	CA71C-400V0.33uF(*)B	T71C0B334(*)400(**)	(*)	400V0.33uF	B	13.2	132	110	12	18
0.47	CA71C-400V0.47uF(*)B	T71C0B474(*)400(**)	(*)	400V0.47uF	B	18.8	188	110	12	18
0.68	CA71C-400V0.68uF(*)C	T71C0C684(*)400(**)	(*)	400V0.68uF	C	27.2	272	110	12	18
1	CA71C-400V1uF(*)C	T71C0C105(*)400(**)	(*)	400V1uF	C	40	400	110	12	18
1.5	CA71C-400V1.5uF(*)C	T71C0C155(*)400(**)	(*)	400V1.5uF	C	60	600	110	12	18
2.2	CA71C-400V2.2uF(*)D	T71C0D225(*)400(**)	(*)	400V2.2uF	D	88	880	110	12	18
450 Volt 额定电压 +85℃时										
0.22	CA71C-450V0.22uF(*)B	T71C0B224(*)450(**)	(*)	450V0.22uF	B	9.9	99	110	12	18
0.33	CA71C-450V0.33uF(*)B	T71C0B334(*)450(**)	(*)	450V0.33uF	B	14.85	148.5	110	12	18
0.47	CA71C-450V0.47uF(*)B	T71C0B474(*)450(**)	(*)	450V0.47uF	B	21.15	211.5	110	12	18
0.68	CA71C-450V0.68uF(*)C	T71C0C684(*)450(**)	(*)	450V0.68uF	C	30.6	306	110	12	18
1	CA71C-450V1uF(*)C	T71C0C105(*)450(**)	(*)	450V1uF	C	45	450	110	12	18
1.5	CA71C-450V1.5uF(*)D	T71C0D155(*)450(**)	(*)	450V1.5uF	D	67.5	675	110	12	18
2.2	CA71C-450V2.2uF(*)D	T71C0D225(*)450(**)	(*)	450V2.2uF	D	99	990	110	12	18

(*)：电容量允许偏差：±10%，±20%

如电压、容量、电容量允许偏差等有特殊要求，请与上海聚电联系。